



新立15米钢管杆(桩), AC10kV, 15米, 1基  
 新装10kV分段横担\*1套  
 新装0.4kV分段横担\*1套  
 新装故障指示器\*3套  
 新装验电接地环及保护罩\*7套  
 新装接地极\*1套

新立1#杆至B点间JKYJ-10kV-95mm<sup>2</sup>架空导线266米\*3相(共计800米)  
 新立1#杆至B点间JKYJ-0.4kV-120mm<sup>2</sup>架空导线300米\*4相(共计1200米)

新立锥形水泥杆, 非预应力, 整根杆, 15m塘190mm, M15 1基  
 新装10kV直线横担\*1套  
 新装0.4kV直线横担\*1套  
 新装接地极\*1套  
 新装避雷器\*3套

现状15米水泥杆利用  
 新装10kV分段横担\*1套  
 新装0.4kV分段横担\*1套  
 新装故障指示器\*3套  
 新装验电接地环及保护罩\*7套  
 新装避雷器\*3套

此段新放ZAYJV-0.4kV-4\*240mm<sup>2</sup>电缆50米, 新建MPP(200)保护管30米。

新立15米钢管杆(桩), AC10kV, 15米, 1基+新立锥形水泥杆, 非预应力, 整根杆, 12m, 190mm, 1基。  
 新装10kV直线横担\*1套  
 新装0.4kV直线横担\*1套  
 新装杆上10kV变压器, 400kVA, 普通, 非晶合金, 油浸1台立体卷, 铁芯, H级能效  
 新装杆变成套装置\*1套(含熔丝3组(熔丝引流线、绝缘罩)、熔丝箱出线绝缘护罩、高压熔断器配件、熔丝管、高压熔断器配件)、隔离开关(绝缘护罩、高压隔离开关绝缘罩、组合电器配件、组合电器隔离开关)、零克箱(操作机构, 箱内油浸, 电动并可手动, 弹簧、电能计量箱, 三相, 1, 不锈钢, 150A, 悬挂式)

临搬15米电杆2根; 临搬12米电杆1根; 临搬10kV分段横担2组; 临搬10kV直线横担\*2套; 临搬0.4kV分段横担2组; 临搬0.4kV直线横担\*2套; 临搬避雷器6套; 临搬杆上10kV变压器, 400kVA, 普通, 非晶合金, 油浸1台; 临搬杆变成套装置\*1套(含熔丝3组(熔丝引流线、绝缘护罩、熔丝箱出线绝缘护罩、高压熔断器配件、熔丝管、高压熔断器配件)、隔离开关(绝缘护罩、高压隔离开关绝缘罩、组合电器配件、组合电器隔离开关)、零克箱(操作机构, 箱内油浸, 电动并可手动, 弹簧、电能计量箱, 三相, 1, 不锈钢, 150A, 悬挂式); 临搬JKYK-10kV-95架空线800米; 临搬JKYJ-.0.4kV-120架空线1200米。

租赁400KW发电机供涉及春光小区居民使用, 1个台班; 25T吊车1个台班; 高架带电作业车1个台班; 涉及绿化开挖与修复; 白色路面开挖30米。

新泾河(春光家园东门-武威路段) 工程 方案图 设计阶段  
 电力管线搬迁

总工程师	主设计人
审核	校核
室主任	设计制图
组长	描图
日期	比例
2024年05月27日	1:1000

施工平面图(临搬)	
图号	S20220818S-10D-04