

- 1、路口连续8小时流量合计 $<260\text{PCU/h}$, 应按图示完成路口标准化设施。
具体设施如下：①路口设置横道线及横道线提示标志
②路口反光警示柱
③停车线旁设置太阳能黄闪警示柱
④路口设置停车让行牌及人行道提示牌
⑤近路口设置减速标线（震荡线/横向减速线+防滑涂料）及文字提示标线
⑥路口停车线处设置反光道钉
- 2、路口连续8小时流量合计 $\geq 260\text{PCU/h}$, $<300\text{PCU/h}$, 或三年内发生一起亡人事故, 应设置路口哨兵。
- 3、路口连续8小时流量合计 $\geq 300\text{PCU/h}$, 或三年内年均发生一起亡人事故, 应设置信号灯, 信号机采用具备自适应相位配时调控功能。

农村道路十字路口(路宽 $<7\text{m}$)

图例:



800*800

注意行人标牌



800*800

八角停标牌




φ 90*5000

杆件



1800*600

导流牌



太阳能发光警示柱




反光柱



反光道钉



震荡线



凸面镜



交叉口提示牌

900



红色冷漆/防滑陶瓷颗粒