







序号	图例	名称	设备安装说明	线缆线型			
				序号	线型	名称	线缆选型及敷设说明
1		数据插座单口（电子班牌及LED屏）	嵌墙暗装,底边距地1300mm/高位预留，配220V强电	1	—————	摄像机线缆	CAT 6+RVV2x1.0/SC25-CE.WC
2		数据插座双口	嵌墙暗装,底边距地300mm/高位预留，配220V强电	2	—————	安防信号线-双鉴探测器	WDZB-RVVP4x1.0/SC25-CE/WC
3		语音插座	嵌墙暗装,底边距地300mm/高位预留			安防信号线-报警按钮	WDZB-RVV 2x1.0/SC25-CE.WC
4		室内/外高清枪机	墙装/立杆安装，底边距地3500mm			安防信号线-声光报警器	WDZB-RVV 2x1.0/SC25-CE/WC
5		利旧室内/外高清枪机	墙装/立杆安装，底边距地3500mm			安防信号线-报警键盘	WDZB-RVVP4x1.0/SC25-CE/WC
6		室内高清半球	吸顶安装		—————	安防信号线-电磁锁	WDZB-RVV 2x1.0-SC25-WC
7		室外半球摄像机				安防信号线-出门按钮	WDZB-RVV 2x1.0-SC25-WC
8		无线AP	壁装/吸顶,教室AP接入数大于50人			安防信号线-门禁读卡器	WDZB-RVV 6x1.0-SC25-WC
9		音量开关	墙装，底边距地1400mm				
10		壁挂扬声器（功率6W）	墙装，底边距地2200mm				
11		双鉴探测器(挂墙式)	墙装，底边距地2200mm	3	—————	综合布线水平线缆	数据(含AP)CAT 6/语音CAT5e-SC25-CT/ WC
12		报警键盘（布防/撤防）	墙装，底边距1400mm	4	—————	广播信号线	WDZBN-RYJSP 2x1.5-SC25-CE/WC
13		巡更	墙装，底边距1400mm	5	—————	综合布线光纤线缆	弱电机房通过桥架接入SR/SC25-CE
14		读卡器	墙装，底边距地1400mm	6	—————	弱电桥架	以实际为准，图例参照，金属桥架敷设
15		磁力锁	根据精装而定				
16		出门按钮	墙装，底边距1400mm		—————	弱电管线	镀锌钢管
17		吸顶扬声器（功率3W）	吸顶安装		●	监控立杆	以实际为准，图例参照
18		报警按钮	墙装，底边距地500mm			室外防水箱	以实际为准，图例参照,预留220V强电
19		声光报警器	墙装，底边距地2200mm以上			手井	300*300手井
20		考场摄像机半球	墙装/吸顶安装，底边距地2500mm以上			人脸识别枪机	墙装/立杆安装，底边距地3500mm
21		考场音频拾音器	墙装/吸顶安装，底边距地2500mm以上			车辆抓拍枪机	墙装/立杆安装，底边距地3500mm
22		考场信号屏蔽器	墙装，底边距地2800mm以上				
23		考场通道枪机	墙装，底边距地2500mm以上				
24		考生身份认证网络点位	嵌墙暗装,底边距地300mm/高位预留，配220V强电				
25		高密无线AP	预埋 86盒，AT6-SC25至弱至弱电桥架				
26		室外无线AP	立杆安装/壁挂安装，CAT6/光纤敷设				

建设单位

上海市杨浦区教育基建中心

设计单位

Jzone杰筑

建 筑 生 活 美 学

上海杰筑建筑规划设计股份有限公司

SHANGHAI JZONE ARCHITECTURE&PLANNING DESIGN (CO.,LTD.)

建筑工程行业甲级：A131008257

项目名称

原同济大学幼儿园室外运动场地修缮项目

项目编号

25JZ-AR-003-C

子项名称


职 责

姓 名


签 字

审 定


审 核




项目负责人




专业负责人



校 对



设 计



图纸名称

设计说明

专业

阶段

施工图

图号

01-6

版次

比例

日期

2025-2

会 签

建筑

暖通

结构

强电

给排水

弱电